




Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC)
Voraussichtlicher Start in Deutschland: Mitte 2016
Sendefrequenzen können regional abweichen.
Weitere Infos finden Sie unter www.dyon.eu

- LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- 3x HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A

Der **DYON Enter 32 Pro** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON Enter 32 Pro** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON Enter 32 Pro** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON Enter 32 Pro** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON Enter 32 Pro** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YPbPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV-Anschluss
4. USB-Anschluss
5. 3x HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 80 cm (31,5 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1.366 x 768
Helligkeit / Kontrast: 220 cd/m² / 1.200:1
Blickwinkel: 178° / 178°
Reaktionszeit: 8 ms
Farben: 16.7 Mio.
DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4 H.264
Tuner-Funktionen:
 Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
HD DVB-S2:
 Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK
 Eingangsfrequenz: TBD
HD DVB-C:
 Demodulation: 16 - 256QAM, Eingangsfrequenz: 47 - 870 MHz
DVB-T/-T2:
 Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
Analog TV:
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'

Schnittstelle: CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i
Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Wandhalterung: 200 x 100 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
Lautsprecheranbau: 2 x 3 Watt
Stromversorgung: 100V - 240V; 50/60 Hz
Stromverbrauch:
 <0.5W Stand-By / 0W Off-Mode / 42 W On-Mode
 Energieverbrauch 61 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen.
 Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Anschlüsse: 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, 3x HDMI-Eingang, Mini YPbPr Eingang, Mini AV-Eingang, Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-Buchse
Abmessung (ohne Standfuß): 738 x 441 x 87 [mm]
Abmessung (mit Standfuß): 738 x 470 x 186 [mm]
Gewicht: 6 kg
Quecksilbergehalt: 0 mg
Blei: ja
Luminanz: 74 %

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: ENTER 32 PRO, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Verpackung Abmessung / Gewicht: 807 x 510 x 145 [mm] / 7,5 kg
Artikelnummer: D800076
EAN: 4260087122491
UVP: 499,95 €
Container Loading
 (20"/40"/40"HQ): TBD