

## Datenblatt

# BenQ ZOWIE XL2540

Das eSports Display in  
Full HD 16:9 mit LED Backlight

- 62,2 cm / 24,5" Display
- 240 Hz Refresh Rate
- Reaktionszeit 1 ms (GtG)
- Full HD – 1920 x 1080 / 16:9



	Modell :	XL2540
	Art. Nr. / EAN Code :	9H.LFNLB.QBE / 471 8755 06662 7
<b>Panel</b>	Typ :	62,2 cm / 24,5" Wide LED TFT, TN
	physikalische Auflösung :	1920 x 1080 Full HD / 16:9
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	622 mm / 543,74 x 302,62 mm
	max. Farbtiefe :	16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H / V (CR>10) :	170° / 160°
	Kontrast (dynamisch) :	12 Mio. :1
	Helligkeit :	400 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit :	1 ms (GtG)
<b>Eingänge</b>	HDMI Buchse :	2x HDMI 1.4
	DVI Buchse :	DVI-DL
	Display Port :	DP 1.2
	Kopfhöreranschluss :	Ja
	USB Hub :	3 x USB 3.0 (Up x 1 / Down x 2)
	Mikrofonanschluss :	Ja
	Eingangsfrequenzen H / V :	15 ~ 160 KHz / 24 ~ 144 Hz
<b>Bildkontrollen</b>	Bedienelemente :	Ein/Aus Taster, 5 OSD Tasten
	S Switch Arc :	Menüsteuerung, 3 x Tasten zum Abrufen v. selbstdefinierten Bildmodi
	Funktionen :	Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation
<b>Extras</b>	Bildqualität :	240 Hz Refresh Rate, Color Vibrance, Black eQualizer, Flicker-Free, Low Blue Light
	Sicherung :	Kensington Lock
	Halterung :	VESA 100 x 100 mm
	Neigebereich :	-5° / +20° vorne / hinten, -45° / +45° links / rechts
	Höhenverstellung / Pivot :	140 mm / 90°
	Tragegiff :	Ja
	Kopfhörerhalterung :	Ja
<b>Energie</b>	Netzadapter :	Internes Netzteil
	Betriebsspannung :	90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme :	< 55W Watt
	Stromsparmmodus :	< 0,5 Watt
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit :	CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto :	7,5 kg
	Gehäusefarbe :	Schwarz-Rot
	Größe mit Fuß (H x B x T) :	569,94 x 515,43 x 226,04 mm
	mitgeliefertes Zubehör :	Netzkabel, DP-, USB- Kabel, S Switch Arc, Kurzanleitung, Handbuch/Treiber-CD, Fokusblende, Staubschutzhülle
	Garantie und Service :	2 Jahre Pick-up Repair and Return

